APN設定ガイド Android 5.0/6.0 2016/07/01 更新

※本ガイドに記載した内容は、すべて弊社で作成・検証して提供していますが、その内容を保証・サポートするものではありません。





到着したパッケージから白いSIMカードの 台紙を抜き出します。

SIMカードの台紙から、SIMカードを取り 外します。

STEP 2/14



端末にSIMカードを差し込みます。

※端末によって、SIMカードの差込口の位 置や差込方法が異なります。 必ず端末の説明書をご確認ください。











「設定」をタップします。

Copyright © 2016 Excite Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.





「もっと見る」をタップします。



	•	16:22
	← もっと見る	:
	機内モード	
	NFC 端末が他のデバイスと接触したときのデータ交換を許可す る	
	Androidビーム NFCがOFFのため使用できません	
	テザリングとポータブルアクセスポイント	
	VPN	
	モバイルネットワーク	>
	緊急警報	

「モバイルネットワーク」をタップします。





「アクセスポイント名」をタップします。



-	 4 16:00
← APN	÷
BIGLOBE LTE-3G biglobe.jp	0
IIJmio iijmio.jp	0
OCN モバイル ONE (3G) 3g-d-2.ocn.ne.jp	0
OCN モバイル ONE (LTE) Ite-d.ocn.ne.jp	0
So-net so-net.jp	0
U-mobile umobile.jp	0
b-mobile for Nexus bmobile.ne.jp	0
hi-ho vmobile.jp	0
mopera U mopera.net	0
< 0	

画面右上の「+」をタップします。



	😑 🚄 🚆 16:23
アクセスポイントの編集	:
名前 未設定	
APN 未設定	
プロキシ 未設定	
ポート 未設定	
ユーザー名 未設定	
パスワード 未設定	
サーバー 未設定	
MMSC 未設定	
MMSプロキシ 未設定	
⊲ 0	

以下の各項目に設定します。

- •「名前」: エキサイトモバイル ※任意の名前で問題ありません。
- [APN]: vmobile.jp



□ ● アクセスポイントの編集	▲ ∎ 16:26 :
MNC 10	
認証 タイプ PAPまたはCHAP	
APNタイプ 未設定	
APNプロトコル IPv4	
APNローミングプロトコル IPv4	
APNの有効/無効 APNは有効です	
ペ アラー 指定なし	
MVNOの種類 None	
MVNO値 未設定	

画面を下までスクロールし、以下の項目 を設定します。

・「認証タイプ」: PAPまたはCHAP

STEP 11/14

	😑 🖌 🖡 16:29
アクセスポイントの編集	(;)
名前 エキサイトモバイル	
APN vmobile.jp	
プロキシ 未設定	
ポート 未設定	
ユーザー名 未設定	
パスワード 未設定	
サーバー 未設定	
MMSC 未設定	
MMSプロキシ 未設定	



	Ξ 📕 🗎 16:28
アクセスポイントの約	保存
名前 エキサイトモバイル	破棄
APN vmobile.jp	
プロキシ 未設定	
ポート 未設定	
ユ ーザー名 未設定	
パスワード 未設定	
サーバー 未設定	
MMSC 未設定	
MMSプロキシ 未設定	

「保存」をタップします。

画面右上の「:」をタップします。



	😑 🍱 📕 16:52
← APN	÷ :
OCN モバイル ONE (LTE) Ite-d.ocn.ne.jp	0
So-net so-net.jp	0
U-mobile umobile.jp	0
b-mobile for Nexus bmobile.ne.jp	0
mopera U mopera.net	0
nifty mda.nifty.com	0
sp-mode spmode.ne.jp	0
エキサイトモバイル vmobile.jp	
楽天モバイル 通話SIM vdm.jp	0

作成した「エキサイトモバイル」のラジオボタ ンをタップします。





インターネットに接続されますと、画面上の ステータスバーに「LTE」や「4G」、「H」など のアイコンが表示されます。

以上で、ネットワーク接続の設定は完了で す。